

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ІНТЕРНЕТОМ ПІД ЧАС ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ПАМ'ЯТКА КОРИСТУВАЧА



Абоненти Укртелеком можуть користуватися Інтернетом навіть у разі відключення електроенергії, адже ми забезпечуємо наше обладнання резервним живленням. Для цього слід виконати декілька простих кроків:

- 1** Перевірте, як довго буде працювати Інтернет за вашою адресою у разі відключення електроенергії.
Ви можете зробити це, зателефонувавши на гарячу лінію 0 800 506 800 або заповнивши онлайн-форму на сайті internet.ukrtelecom.ua
- 2** Дізнайтеся параметри живлення вашого абонентського пристрою.
Визначте напругу, що зазначена на задній панелі та/або на блоці живлення пристрою (9 В або 12 В). Потім розрахуйте потужність (Вт) як напруга (В) x силу току (А).
Наприклад, для наведених на малюнках пристроїв потужність складає $9\text{ В} \times 0,6\text{ А} = 5,4\text{ Вт}$ і $12\text{ В} \times 1\text{ А} = 12\text{ Вт}$.
- 3** Переконайтесь, що у вас є Power Bank з достатньою потужністю.
Потужність Power Bank повинна бути не меншою, ніж у вашого абонентського пристрою.
- 4** Придбайте кабель-перетворювач для абонентського пристрою відповідно до його напруги (див в п. 2).
Тип роз'єму DC однаковий для всіх абонентських пристроїв Укртелеком – 5,5 мм. Якщо вам потрібно використовувати два послідовно включених пристроїв – необхідно два кабелі й, відповідно, два Power Bank.
- 5** Підключіть Power Bank до вашого абонентського пристрою за допомогою кабелю-перетворювача, попередньо від'єднавши блок живлення, та користуйтесь енергонезалежним Інтернетом.

Пам'ятайте, що енергонезалежний Інтернет може працювати допоки залишається заживленим обладнання Укртелеком.



Живлення: 9V = 0.6A
Показники для входу
за замовчуванням

Input: 12V / 1A
SSID: LTE-WiFi_28AB

Battery Type: Li-Ion Battery
Capacity: 10050mAh/36.48Wh
Input: Micro USB 5V/2A 9V/2A 12V/1.5A
Output: USB 5-6V/3A 6-9V/2A 9-12V/1.5A

小米移动电源3 30000mAh 快充版
型号: PB3018ZM
输入: (Micro-USB) 5V=2A
(USB-C) 5V=3A
输出: 18W MAX (多口)
(USB-A) 5V=2.4A 9V=2A 1
(USB-C) 5V=3A 9V=2A 1



ДОДАТКОВІ ПОРАДИ:

- Для більш тривалої роботи Power Bank придбайте модель з більшою ємністю.
- Power Bank (джерела живлення) та кабелі-перетворювачі можна замовити на сайті internet.ukrtelecom.ua

БУДЬТЕ ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНИМИ З УКРТЕЛЕКОМ

укртелеком